



**Descrizione**

Costruito in bronzo marino ricavato dal pieno, presenta un'eccellente resistenza alla corrosione. Equipaggiato con circuito LED che permette il collegamento diretto alla batteria. Caratterizzato da linee semplici che donano a questo prodotto compattezza ed eleganza.

**Specifiche**

sorgente	CCT	CRI	potenza W	durata led	circuito	LED	binning	s. fotobiologica
9	4000K	80	12W	50k ore @Tc 85°	3	mid	3 MacAdam step	RG1

**Corpo**

colore	IP	peso	materiale	rotazione	ambiente	inclinazione	orientamento	lunghezza cavi
● ● ○	IP68	0,715kg	bronzo	---	marino	---	no	0,70m

**Elettriche**

frequenza	V	driver	dimmerabile	controllo	corrente	lm/W	cl. di isolamento	lm sistema	lm sorgente
50/60	12	no	si	elettronico	---	109.5	III	1309.5	1350

**Ottica**

φ fascio	distribuzione luce	tipo di ottica	materiale	schermo	fascio del cono
12°	simmetrica	spot	PMMA	PC	

**Generali**

gestione	T d'esercizio	cl. di consumo	installazione	collegamento	IK resistenza	opzioni
remota	0°+-45°	A/A+/A++ (EU 874/2012)	parete	in parallelo	IK07	Dali KNX casambi 010

**Note**